



领先的消防电气/数字通信服务商。  
A leading electric firefighting / digital communication supplier.



### 功能特点

- 磁保持功能；
- 继电器过零切换；
- 机械式手动应急开关，手动本地调试按钮；
- 负载反馈功能；
- 自带场景控制器，多达128个场景；
- 模块自检及看门狗功能；
- 延时启动功能；
- 8路20A/50A继电器开关输出单元；
- 具有消防信号输入；
- 具有远程编辑和管理功能；
- 设备断电不丢失已设置的场景信息。

### 主要技术参数

产品型号	ZC-LCS-RM08(20A/50A)
工作电压	DC12V或AC220V
控制回路	8路
额定负载	20A/50A
工作电流	启动电流：80mA
	待机电流：35mA
	最大工作电流：130mA
工作环境	温度：0°C~45°C，湿度：10%~95%
通信接口	ZC-BUS 2位2x5.08
负载接口	继电器输出，8x2位7.62接线端子，接线容量：1.5mm <sup>2</sup>
信号接口	20位x3.81接线端子
额定电流	20A(单路)，抗浪涌电流能力160A/20ms(单路)
	50A(单路)，抗浪涌电流能力达200A/20ms(单路)
手动开关	机械式手动应急开关及本地手动调试按钮
安装方式	35mm标准导轨式安装(10模数)
外形尺寸	180mm(L)×88mm(W)×42mm(H)
重量	575g

### 接线步骤

- 第一步：接好电源线(12V+、GND)和485总线(485A、485B)；
- 第二步：将被控制设备与继电器输出1-8连接。

### 外形及安装尺寸

